



- Stylowy design
- Doskonała kontrola temperatury
- Łatwe monitorowanie zużycia energii
- Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej
- Bardzo wydajny

Opis

Purmo Rio Linear Plus rozszerza nowoczesny styl dzięki dekoracyjnemu panelowi przedniemu, oferując doskonałą kontrolę temperatury za pomocą łatwego do odczytania wyświetlacza cyfrowego. W pełni programowalny, grzejnik posiada różne tryby, takie jak wykrywanie otwartego okna, ochrona przed mrozem i regulowana temperatura powierzchni, zapewniając komfortowe, promieniujące ciepło. Dostępny w wysokościach 300mm i 500mm. Zaktualizowane sterowanie i integracja WiFi umożliwiają precyzyjne ustawienia czasu i zdalny dostęp przez przyjazną aplikację lub sterowanie głosowe po połączeniu z ekosystemem inteligentnego domu, umożliwiając monitorowanie energii i regulacje w dowolnym momencie i miejscu

Obszar zastosowania

Nadaje się do samodzielnych instalacji w rozbudowach lub budynkach gospodarczych, można go podłączyć do programatora TOUCH 4 z kontrolą 4-strefową. Może być monitorowany i obsługiwany za pomocą aplikacji Unisenza Plus na smartfony z bramką Unisenza Plus.

Kryteria wyboru

Użyj kalkulatora strat ciepła, aby określić, który grzejnik Rio Linea Plus zapewnia optymalny komfort klimatyczny wewnątrz.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Grzejniki Yali Ramo Plus są dostarczane z zawieszaniami ściennymi. Pobierz aplikację Unisenza Plus z App Store dla iOS lub Google Play dla Androida (wymaga Bramkę Gateway Unisenza Plus). Aby zapewnić prawidłowe działanie, zainstaluj grzejnik zgodnie z krajowymi normami i podłącz go za pomocą przełączanego bezpiecznika z separacją 3 mm na wszystkich biegunach.

Specyfikatory tekstu recepty

Yali Ramo Plus to zamknięty elektryczny grzejnik z dekoracyjnym frontem, wypełniony ekologicznym olejem roślinnym. Funkcje obejmują fabrycznie zamontowany górny grill, panele boczne, cyfrową kontrolę termostatyczną i Power box. Może być zainstalowany jako samodzielna jednostka lub podłączony do programatora TOUCH 4 z kontrolą 4-strefową. Wyposażony w adaptacyjny start, funkcję otwartego okna, ochronę przed mrozem i regulowane ustawienia temperatury powierzchni, Rio Linea Plus zapewnia komfortowe ciepło. Opcje indywidualnej lub grupowej kontroli przez konfigurację master/follower oraz zdalne sterowanie przez aplikację Unisenza Plus i Gateway zapewniają wszechstronne i wydajne rozwiązania grzewcze. Dostępny w wysokościach 300mm i 500mm, tylko jako podwójny panel extra

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC000593 - Grzejnik elektryczny
Model		Niski (30-50 cm)
Sposób montażu		Model ścienny
Kierunek montażu		Poziomy
Materiał frontu		Stal
Materiał grzałki		Stal
Wypełniony olejem/płynem		Yes
Z wykończeniem dekoracyjnym		Yes
Moc grzewcza	Watt (W)	2000
Zakres napięcia zasilającego min	Volt (V)	-
Częstotliwość napięcia zasilania od/do min	Hertz (Hz)	-
Umiejscowienie panelu sterowniczego		Z boku
Do sterowania bezprzewodowego		Yes
Ze zdalnym sterowaniem		Yes
Regulacja mocy		Elektroniczny
Kolor		Biały
Szerokość	milimetr (mm)	1250
Wysokość	milimetr (mm)	300, 500
Głębokość	milimetr (mm)	82, 104
Ciężar	Kilogram (kg)	1.8, 1.98, 2.9, 4.84, 6.4 ... 26.9, 28.12, 32.2, 32.9, 42.9
Stopień ochrony (IP)		IP21
Klasa ochronności		I
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		Yes
Wskaźnik cyfrowy		Yes
Z czujnikiem obecności		No
Z obsługą magistrali		No
Z wyłącznikiem czasowym		Yes
Programowalny		Yes
Z autoadaptacją		Yes
Wskaźnik zużycia energii		Yes
Czujnik otwarcia osłony		Yes
Liczba poleceń systemu Pilot Wire		2

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny grzejników elektrycznych - 03/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_90db49e9-533b-4028-9e93-56fca6527254

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FE5110300401ASP0	FE5110300401ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/040 250W/230V
FE5110300801ASP0	FE5110300801ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/080 500W/230V
FE5110301101ASP0	FE5110301101ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/110 750W/230V
FE5110301501ASP0	FE5110301501ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/150 1000W/230V
FE5110500551ASP0	FE5110500551ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/055 500W/230V
FE5110500801ASP0	FE5110500801ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/080 750W/230V
FE5110501051ASP0	FE5110501051ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/105 1000W/230V
FE5110501301ASP0	FE5110501301ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/130 1250W/230V
FE5210300501ASP0	FE5210300501ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/050 500W/230V
FE5210300801ASP0	FE5210300801ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/080 750W/230V
FE5210301001ASP0	FE5210301001ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/100 1000W/230V
FE5210301301ASP0	FE5210301301ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/130 1250W/230V
FE5210301601ASP0	FE5210301601ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/160 1500W/230V
FE5210302001ASP0	FE5210302001ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/200 2000W/230V
FE5210500401ASP0	FE5210500401ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/040 500W/230V
FE5210500501ASP0	FE5210500501ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/050 750W/230V
FE5210500651ASP0	FE5210500651ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/065 1000W/230V
FE5210500801ASP0	FE5210500801ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/080 1250W/230V
FE5210500951ASP0	FE5210500951ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/095 1500W/230V
FE5210501251ASP0	FE5210501251ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/125 2000W/230V